

Profile

Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji produktów na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, pozwalający na stworzenie niezależnego środowiska pracy.

W Comarch ERP Auto Update funkcjonują dwa rodzaje profili:

- **Profil główny** – tworzony podczas instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update.
- **Profile dodatkowe** – profile tworzone przez użytkowników. Każdy profil posiada niezależną konfigurację, bazę lokalną programu, katalog instalacyjny oraz katalog pobierania dodatków i poprawek, a także osobne porty pozwalające na instalację usług.

The screenshot displays the 'Konfiguracja profili' (Profile Configuration) window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Zamknij' (Close), 'Zapisz' (Save), 'Dodaj' (Add), 'Usuń' (Delete), and 'Przełącz profil' (Switch profile). Below the toolbar, there are tabs for 'Ogólne' (General) and 'Profil' (Profile). The main area contains a table listing profiles:

Domyślny	Kod	Profil	Szczegóły
☐	181m	2018.1.1M	Comarch ERP Altum (2018.1.1.0)
☐	185m	20185M	Comarch ERP Narzędzia (2018.5.0.0)Comarch Retail (2018.5.0.0)Comarch ERP Altum (2018.5.0.0)
☐	20181	20181	Comarch ERP Altum (2018.1.1.0)
☒	daily	Daily	Comarch ERP Narzędzia (2019.0)Comarch Retail (2019.0.2019013004.0)Comarch ERP Altum (2019.0.2019013...
☐	mainprofile	Profil główny	Comarch ERP Menadżer Kluczy (2019.1.1.0)Comarch ERP Altum (2018.5.0.0)

Below the table, the configuration for the selected profile '2018.1.1M' (Kod: 181m) is shown. It includes two sections: 'Konfiguracja' (Configuration) and 'Połączenie' (Connection).

Konfiguracja:

- Id klienta: 111284
- Katalog instalacyjny: E:\2018.1.1M
- Port bazowy: 3600
- Domyślny język profilu: Polski

Połączenie:

- Adres usługi nadrzędnej: update.comarch.com
- Port: 8466

Okno listy profili w Comarch ERP Auto Update

Z poziomu tego okna możliwe jest dodanie nowego profilu, edycja istniejącego, usunięcie profilu (przy braku zainstalowanych produktów) oraz przełączenie się na inny profil.

W celu dodania i konfiguracji nowego profilu należy przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać przycisk [**Profile**]. Z tego poziomu widoczne są wszystkie, zdefiniowane wcześniej profile.

Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:

- **Nazwa** profilu,
- **Kod** profilu – musi być unikalny,
- **Katalog instalacyjny** – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
- **Port bazowy** – określa port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym.

Pozostałe parametry są kopiowane z konfiguracji agenta głównego (język, dane do połączenia z serwerami Comarch).

Więcej Konfiguracja Konfiguracja profili Nowy profil

Zamknij Zapisz

Ogólne

Konfiguracja

Nazwa profilu:

Kod profilu:

Katalog instalacyjny:

Port bazowy:

Wybierz agentów podrzędnych

Zaznacz	Kod Agentu:	Lokalizacja:	Wybrane produkty	Ustaw dla wszystkich agentów
☒	Agent główny			

Online

W polu **Wybierz agentów** podrzędnych istnieje możliwość określenia czy dany profil ma być dostępny na agentach podrzędnych i jakie mają być na nich zainstalowane produkty.